

## Husqvarna Viking Designer SE Update

De update is beschikbaar voor de Designer SE, mits deze is geregistreerd.

### **Indien uw Designer SE niet is geregistreerd:**

Installeer op een Windows XP computer de meegeleverde Designer SE CD.

*Designer SE/3D Quickfont/3D Organizer/Computer connection (zie afb.).*

Volg de instructies die tijdens de installatie worden weergegeven. Registreer uw Designer SE aan het eind van de installatie.



### **Designer SE updaten:**

Als uw Designer SE nog niet is geregistreerd, doe dit dan alsnog, zodat u de mogelijkheid heeft om uw Designer SE te kunnen opwaarderen.

Open de "3D Configure" module. Klik op het tabblad "Systeem" op Registreren".

Klik op "Geen dongle" en daarna op Online registreren: "Ja".

Vul vervolgens de gevraagde informatie in.



Verbindt de Designer SE met uw computer door middel van de USB kabel. Zet de Designer SE aan.

Controleer of uw Designer SE correct is aangesloten op de computer. Rechts onderin de taakbalk van uw computerscherm wordt een icoon weergegeven. Bij het aanwijzen van dit icoon d.m.v. de muis wordt de tekst "Designer SE Communication" weergegeven.



Breng een Internet verbinding tot stand.

Open de "3D Configure" module. Gebruik de snelkoppeling op uw bureaublad.

Of ga naar: Start/Alle Programma's/3D Embroidery System/3D Configure.

Klik op "Smart Update". Klik op "Geen dongle".

Er wordt een lijst van gegevens gemaakt die via het Internet wordt verzonden.

Klik op de groene pijl om verder te gaan.

Vul de juiste gegevens in zoals u die heeft gebruikt bij het registreren.

Klik opnieuw op de groene pijl om verder te gaan.

De functie "Smart Update" controleert welke machine-softwareversie op uw Designer SE aanwezig is.

In het volgende scherm wordt weergegeven of er een update beschikbaar is ja of nee.



Klik op het bestand. Kies de optie "uitvoeren".

Als u de melding krijgt: "Kan de uitgever niet bevestigen, weet u zeker dat u deze software wilt installeren" klik u op "Uitvoeren".



Het bestand wordt automatisch uitgepakt.

Informatie over dat de Designer SE communicatie wordt uitgevoerd is in een menu weergegeven. Klik "OK".



Er wordt een nieuw menu geopend.

In dit scherm wordt weergegeven hoe de Designer SE geüpdate dient te worden.

Nadat de update voltooid is wordt de machine automatisch uit en vervolgens weer aangeschakeld.

**Let op:**

Door de update zijn de steken verwijderd uit het: "Mijn steken" U1 / U2 / U3 menu. en de bestanden uit de: "Mijn bestanden" map.

In de "Informatie en Index Help" kunt u in het tabblad "Mijn info" controleren welke machine-softwareversie in de Designer SE aanwezig is.

